

# ASA 3000

## Drahtlose Tonübertragung | Empfänger der 3000er Serie

Art.-Nr. 009423

### Allgemeine Beschreibung

Aktiver Antennensplitter 2 x 1:8 zum Aufbau von Mehrkanalanlagen mit bis zu 16 Strecken (8 x EM 3031, 8 x EM 3032 oder 8 x EM 3532). Mit seinen Breitband Eingangsmodulen ist er universell im gesamten UHF Frequenzbereich einsetzbar. Alternativ kann der Frequenzbereich durch wechselbare selektive Eingangsmodule eingengt werden.



### Technische Daten

HF-Frequenzbereich .....	470–870 MHz
Durchgangsdämpfung .....	0 dB
Nennimpedanz .....	50 Ω
HF-Eingangsanschluß.....	BNC
Booster Feed .....	12 V, 70 mA
Netzspannung .....	100 - 240 V
Netzfrequenz.....	50 - 60 Hz
Abmessungen .....	19", 1U

### Merkmale

- Aktiver Splitter
- Breitband Eingangsmodule
- Optional selektive Eingangsmodule
- Speisung von externen Antennenboostern
- Robustes 19," Gehäuse passend zu den Empfängern der 3000er Serie

### Empfohlenes Zubehör

- Input module IM 3000

Art.-Nr. 005241

### Produktvarianten

- ASA 3000-EU, EU cable
- ASA 3000-UK, UK cable
- ASA 3000-US, US cable

Art.-Nr. 009423

Art.-Nr. 009408

Art.-Nr. 009407