

Energieversorgung

Drahtlose Tonübertragung | Zubehör



B 50-2

Kleines Batteriepack für die Taschensender SK 3063-U und SK 50. Das Pack wird mit zwei Mignon-Zellen bestückt. Einsatz auch am EK 3241 über Speiseadapter GA 3041-B.



BA 50-2

Kleines Akkupack für die Taschensender SK 3063-U und SK 50. Das Pack ist mit zwei NiMH-Akkuzellen bestückt. Einsatz auch am EK 3241 über Speiseadapter GA 3041-B.



B 250-2

Batteriepack für die Taschensender SK 3063-U und SK 50 / SK 250. Das Pack wird mit drei Mignon-Zellen bestückt. Einsatz auch am EK 3241 über Speiseadapter GA 3041-B.



BA 250-2

Akkupack für die Taschensender SK 3063-U und SK 50 / SK 250. Das Pack ist mit drei NiMH-Akkuzellen bestückt. Einsatz auch am EK 3241 über Speiseadapter GA 3041-B.



B 5000-2

Batteriepack für die Handsender SKM 5200. Das Pack wird mit 2 Mignon-Zellen bestückt.



BA 5000-2

Akkupack für den Handsender SKM 5200. Der mitgelieferte Ladeadapter ermöglicht die Nutzung des Ladegeräts L 50.

Energieversorgung

Drahtlose Tonübertragung | Zubehör

Technische Daten B 50-2

Funktion.....	Batteriepack
Art.-Nr.....	005269
Anzahl Zellen	2
Zellentyp.....	Mignon (AA)
Spannung.....	3 V
Ladezustands-Display	5stellig LCD
geeignet für	SK 3063-U, SK 50
Bemerkung	Alkaline-Batterie verwenden
Lieferumfang	ohne Batterie

Technische Daten BA 50-2

Funktion.....	Akkupack
Art.-Nr.....	005270
Anzahl Zellen	2
Zellentyp.....	NiMH-Akku, fest eingebaut
Spannung.....	2,4 V
Kapazität	1500 mAh
Ladezustands-Display	5stellig LCD
geeignet für	SK 3063-U, SK 50
passendes Ladegerät.....	L 50
passendes Netzteil.....	NT 50
Ladezeit.....	max. 2,5 h

Technische Daten B 250-2

Funktion.....	Batteriepack
Art.-Nr.....	005271
Anzahl Zellen	3
Zellentyp.....	Mignon (AA)
Spannung.....	4,5 V
Ladezustands-Display	5stellig LCD
geeignet für	SK 3063-U, SK 50/250, EK 3241-U
Bemerkung	Alkaline-Batterie verwenden
Lieferumfang	ohne Batterie

Technische Daten BA 250-2

Funktion.....	Akkupack
Art.-Nr.....	005272
Anzahl Zellen	3
Zellentyp.....	NiMH-Akku, fest eingebaut
Spannung.....	3,6 V
Kapazität	1500 mAh
Ladezustands-Display	5stellig LCD
geeignet für	SK 3063-U, SK 50/250, EK 3241-U
passendes Ladegerät.....	L 50
passendes Netzteil.....	NT 50
Ladezeit.....	max. 2,5 h

Technische Daten B 5000-2

Funktion.....	Batteriepack
Art.-Nr.....	005273
Anzahl Zellen	2
Zellentyp.....	Mignon (AA)
Spannung.....	3 V
Ladezustands-Display	5stellig LCD
geeignet für	SKM 5200
Bemerkung	Alkaline-Batterie verwenden
Lieferumfang	ohne Batterie

Technische Daten BA 5000-2

Funktion.....	Akkupack
Art.-Nr.....	005274
Anzahl Zellen	2
Zellentyp.....	NiMH-Akku, fest eingebaut
Spannung.....	2,4 V
Kapazität	1500 mAh
Ladezustands-Display	5stellig LCD
geeignet für	SKM 5200
passendes Ladegerät.....	L 50
passendes Netzteil.....	NT 50
Ladezeit.....	max. 2,5 h
Lieferumfang	mit Ladeadapter

Energieversorgung

Drahtlose Tonübertragung | Zubehör



L 50

Ladegerät für je zwei
Akkupacks BA 50-2 /
BA 250-2 / BA 5000-2.
Lieferung ohne Netzteil NT 50.

Technische Daten L 50

Ladegerät für AkkuBA 50, BA 250, BA 5000
Art.-Nr..... 003554
Betriebsspannung..... 11–30 V DC
Leistungsaufnahme 8 VA
passendes Netzteil.....NT 50
Anzahl ladbarer Akkus 2
Ladekontrollanzeigen 2
Erhaltungsladung..... automatisch
kaskadierbar ja, bis zu 4
Maße in mm..... 80 x 100 x 68
Gewicht..... ca. 150 g
Bemerkung Anpassung an BA 5000-1 über Ladeadapter



DCA 50

Fremdspeise-Adapter für den
Anschluss externer Spannungs-
quellen (8–30 V AC/DC) an
SK 3063-U und SK 50 / SK 250.

Art.-Nr. 003839



NT 50

Netzteil für max. 4 Ladegeräte
L 50. Anschluss: Winkelhohlklinke.
NT 50: 03594
NT 50-120: 03980
NT 50-UK: 03981
Ausgangsspannung: 12 VAC
Ausgangsstrom: 3 A



EM 20-NT

Steckernetzteil für das
EM 203 MF Chassis.
Verriegelbarer XLR-4 Anschluss.
EM 20-NT: 03699
EM 20-NT-120: 03982
EM 20-NT-UK: 03983
Ausgangsspannung: 12 VDC
Ausgangsstrom: 2,5 A



NT 20-1

Steckernetzteil für das
Display-Interface EM 1046 DI.
Anschluss: Texas, 2polig.
NT 20-1: 03600
NT 20-1-120: 03601
NT 20-1-UK: 03602
Ausgangsspannung: 24 VDC
Ausgangsstrom: 200 mA