

Set 820 Hochfrequenz

Audiologie | TV Hörsysteme und Stereo Hörverstärker

Art.-Nr. 004982

Allgemeine Beschreibung

Das Set 820 ist ein Funk Stereo TV Hörsystem, welches größtmögliche Mobilität bietet. Die Übertragung des Tons auch durch Wände erlaubt es, sich ohne störende Kabel in einem Umkreis von bis zu 100 Metern um den Sender frei zu bewegen, sei es im Haus oder im Garten. Der Kinnbügelhörer besticht durch sein ergonomisches Design und bietet einen hohen Tragekomfort. Die einfache, individuelle Einstellung des Klangs auf das persönliche Hörempfinden erfolgt beispielsweise über den großen Lautstärkeregel am Empfänger. Der Sender lässt sich direkt an Fernsehgeräte oder HiFi-Komponenten anschließen.



Merkmale

- Umschaltbarer Stereo/Mono-Betrieb
- Einfachste, intuitive Handhabung
- Hervorragende Sprachverständlichkeit durch zuschaltbare Kompression
- Anpassung an das individuelle Hörvermögen
- Hoher Tragekomfort durch individuell einstellbaren Bügelndruck
- Automatische Ein-Ausschaltung
- Automatischer Frequenzsuchlauf im Hörer
- Schnellladung des Hörerakkus im Sender, integrierte Lademöglichkeit für Zusatzakku
- Balance für die Lautstärkeeinstellung Rechts/Links einstellbar
- Balance für die Basswiedergabe Rechts/Links einstellbar
- Farbe: blau/schwarz
- Lieferumfang: 1 Kinnbügelhörer RR 820, 1 Sender/Ladestation TR 820, 1 Paar zusätzliche Ohrpolster, 1 Akku BA 151, 1 EU Steckernetzteil für Sender, 1 NF-Anschlusskabel mit Klinkestecker 3,5/6,3 mm, 1 SCART-Adapter

Empfohlenes Zubehör und Ersatzteile

- | | |
|---|-----------------|
| ■ Hörer RR 820 | Art.-Nr. 004986 |
| ■ Sender TR 820 | Art.-Nr. 004984 |
| ■ Zusatz-Akku BA 151 | Art.-Nr. 004146 |
| ■ Externes TV-Mikrofon MKE 800 TV | Art.-Nr. 004995 |
| ■ Ladegerät L 151-2 | Art.-Nr. 004457 |
| ■ Ersatzohrpolster (schwarz, fest) | Art.-Nr. 037080 |
| ■ Ersatzohrpolster (transparent, weich) | Art.-Nr. 040949 |

Technische Daten Hörer

Übertragungsbereich	40Hz – 15.000 Hz
Max. Schalldruck (bei 1kHz)	125 dB
Klirrfaktor (bei 1kHz)	< 2%
Betriebszeit	bis zu 4 Std.
Ladezeit Akku (im Hörer)	ca. 4 Std.
Ladezeit Akku (Ersatz-Akku)	ca. 14 Std.
Gewicht	ca. 65 (inkl. Akku)
Maße	225 x 105 x 29 mm
Stromversorgung	NiMH-Akku BA 151 (2,4 V, 80 mAh)

Technische Daten Sender

Modulation	FM, stereo
Sendefrequenzen	863,25 MHz / 863,75 MHz (EU) bzw. 926,0 MHz / 926,8 MHz (US)
Reichweite	bis zu 100 m
Signal-Rausch-Abstand	typ. 60 dB(A)
Gewicht	ca. 109 g
Maße	128 x 150 x 51 mm
Audio-Anschluss	3,5 mm Stereo-Klinkebuchse
Mikrofon-Anschluss	2,5 mm Mono-Klinkebuchse
Stromversorgung	12 V DC über Netzteil

Produktvarianten

- Set 820-UK, wie Set 820, jedoch mit UK-Steckernetzteil und MKE 800 TV im Lieferumfang Art.-Nr. 004990
- Set 820-9, wie Set 820, jedoch mit US-Steckernetzteil und MKE 800 TV im Lieferumfang; zudem US-Sendefrequenzen Art.-Nr. 500834