

Set 820 S Hochfrequenz

Audiologie | TV Hörsysteme und Stereo Hörverstärker

Art.-Nr. 009373

Allgemeine Beschreibung

Das Set 820 S ist ein Funk Stereo TV Hörsystem ideal für Hörgeräteträger und bietet dank der Übertragung des Tons auch durch Wände größtmögliche Mobilität. Die Übertragung vom Clip-Empfänger zum Hörgerät erfolgt über die mitgelieferte Induktionsschlinge oder alternativ über Induktionskoppler oder Anschlusskabel zum Audio-Anschluss des Hörgerätes. Alternativ sind auch Kopfhörer an den Empfänger anschließbar.



Merkmale

- Ideal für den Einsatz mit Hörgeräten
- Teleschlinge für Hörgeräte mit T-Stellung im Lieferumfang
- Anschluss an jeden Sennheiser-Kopfhörer möglich
- Umschaltbarer Stereo/Mono-Betrieb
- Einfachste, intuitive Handhabung
- Hervorragende Sprachverständlichkeit durch zuschaltbare Kompression
- Anpassung an das individuelle Hörvermögen
- Integrierte Lademöglichkeit für Zusatzakku
- Schnellladung des Empfängerakkus im Sender
- Balance für die Lautstärkeanpassung Rechts/Links einstellbar
- Balance für die Basswiedergabe Rechts/Links einstellbar
- Lieferumfang: 1 Empfänger RR 820 S, 1 Sender/Ladestation TR 820, 1 Akku BA 151, 1 EU Steckernetzteil für Sender, 1 Induktionsschlinge EZT 1011, 1 NF-Anschlusskabel mit Klinkestecker 3,5/6,3 mm, 1 SCART-Adapter

Empfohlenes Zubehör und Ersatzteile

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ■ Empfänger RR 820 S | Art.-Nr. 004986 |
| ■ Induktionsschlinge EZT 1011 | Art.-Nr. 001954 |
| ■ Sender TR 820 | Art.-Nr. 004984 |
| ■ Zusatz-Akku BA 151 | Art.-Nr. 004146 |
| ■ Externes TV-Mikrofon MKE 800 TV | Art.-Nr. 004995 |
| ■ Ladegerät L 151-2 | Art.-Nr. 004457 |

Technische Daten Hörer

Übertragungsbereich	40Hz – 15.000 Hz
Max. Schalldruck (bei 1kHz)	125 dB
Klirrfaktor (bei 1kHz)	< 2%
Betriebszeit	bis zu 4 Sd.
Ladezeit Akku (im Hörer)	ca. 4 Std.
Ladezeit Akku (Ersatz-Akku)	ca. 14 Std.
Gewicht	ca. 48 (inkl. Akku)
Maße	94 x 61 x 34 mm
Stromversorgung	NiMH-Akku BA 151 (2,4 V, 80 mAh)

Technische Daten Sender

Modulation	FM, stereo
Sendefrequenzen	863,25 MHz / 863,75 MHz (EU) bzw. 926,0 MHz / 926,8 MHz (US)
Reichweite	bis zu 100 m
Signal-Rausch-Abstand	typ. 60 dB(A)
Gewicht	ca. 109 g
Maße	128 x 150 x 51 mm
Audio-Anschluss	3,5 mm Stereo-Klinkebuchse
Mikrofon-Anschluss	2,5 mm Mono-Klinkebuchse
Stromversorgung	12 V DC über Netzteil

Produktvarianten

- Set 820 S-UK, wie Set 820, jedoch mit UK-Steckernetzteil und MKE 800 TV im Lieferumfang Art.-Nr. 009374
- Set 820-S-9, wie Set 820, jedoch mit US-Steckernetzteil und MKE 800 TV im Lieferumfang; zudem US-Sendefrequenzen Art.-Nr. 500835