

Set 830-TV

Audiologie | TV Hörsysteme und Stereo Hörverstärker

Art.-Nr. 502006

Allgemeine Beschreibung

Das Set 830-TV ist ein Infrarot Stereo TV Hörsystem und eignet sich perfekt für kabelloses Hören im ganzen Raum, ohne andere zu stören. Direkt an TV, Hi-Fi Anlage oder Radio angeschlossen garantiert das Set 830-TV einen hervorragenden Klang, der sich z. B. durch Höhenanhebung individuell an das persönliche Hörempfinden anpassen lässt. Zudem ist der Hörer sehr leicht und bietet mit seinen passgenauen, beweglichen Ohrpolstern einen hohen Tragekomfort. Ergonomische Bedienelemente und visuelle Rückmeldungen einzelner Bedienvorgänge machen die Handhabung des Set 830-TV denkbar einfach.



Technische Daten Hörer

Übertragungsbereich	50 Hz – 16.000 Hz
Max. Schalldruck (bei 1kHz).....	125 dB
Klirrfaktor (bei 1kHz)	< 1 %
Betriebszeit.....	bis zu 12 Std.
Ladezeit Akku.....	ca. 3 Std.
Gewicht	ca. 68 g (inkl. Akku)
Maße	240 x 128 x 26 mm
Stromversorgung.....	Lithium-Polymer-Akku BA 300 (3,7 V, 150 mAh)

Technische Daten Sender

Modulation.....	FM, stereo
Sendefrequenzen	2,3 MHz / 2,8 MHz
Reichweite.....	bis zu 12 m innerhalb eines Raumes
Signal-Rausch-Abstand.....	typ. 75 dB(A)
Gewicht.....	ca. 260 g
Maße	112 x 146 x 58 mm
Audio-Anschluss.....	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
Stromversorgung.....	13,5 V DC/500 mA mit Netzteil NT 13

Merkmale

- Einfach anzuschließen und zu bedienen
- Kabellose Mobilität bis zu 12 m innerhalb eines Raumes dank Infrarotübertragung
- Hervorragender individueller Stereo-Klang
- Drei wählbare Höreinstellungen am Sender:
Optimierte Sprachverständlichkeit durch zuschaltbare Kompression und Höhenanhebung
- Höhenanhebung individuell einstellbar
- Großer ergonomischer Lautstärkereglers am Hörer
- Balance-Regler für Rechts/Links Lautstärke-Einstellung am Hörer
- Automatische Ein- und Ausschaltung des Hörers beim Auf- und Absetzen
- Passgenaue, bewegliche Ohrpolster und geringes Hörergewicht gewährleisten langen hohen Tragekomfort
- Hörer in Ladeschale des Senders beidseitig einsetzbar
- LEDs für visuelle Rückmeldungen einzelner Bedienvorgänge
- Lithium-Polymer Akku für bis zu 12 Std. Dauerbetrieb
- Integrierte Lademöglichkeit für Zusatz-Akku im Sender
- Lieferumfang: 1 Kinnbügelhörer RI 830, 1 Sender/Ladestation TI 830, 1 Akku BA 300, 2 Paar Ersatz-Ohrpolster, 1 Netzteil mit Länderadaptern EU, UK, US, 1 TV Cinch-Adapter, 1 TV SCART-Adapter, 1 TV Anschlusskabel mit Klinkenstecker 3,5/6,3 mm

Empfohlenes Zubehör und Ersatzteile

■ Hörer RI 830	Art.-Nr. 502020
■ 5 Paar Ohrpolster (Silikon, schwarz)	Art.-Nr. 528123
■ 5 Paar Ohrpolster (Silikon, transparent)	Art.-Nr. 528124
■ 5 Paar Ohrpolster (Schaum, schwarz)	Art.-Nr. 528125
■ 10 Kugelgelenke für Ohrpolster	Art.-Nr. 531428
■ Zusatz-Akku BA 300	Art.-Nr. 500898
■ Externes TV-Mikrofon MKE 800 TV-N	Art.-Nr. 500974